

Configurazioni C&I (REV 7)

GoodWe

18/02/2025

C&I Solution – Overview prodotti

Inverter ibridi



ET15~30kW



ET40~50kW



BTC/ETC 50/100K
In dismissione

Batterie



Lynx Home D,
Moduli da 5 kWh
[da 1 a 8 moduli
in torre (fino a 40
kWh)]



Lynx C outdoor
60kWh



BAT100
outdoor
102.4-
112.6 kWh



Lynx C
indoor
101kWh~
156kWh

Accessori



GM3000 (corrente
massima 120A)




GM330



WiFi/LAN Kit



Ezlink3000
(necessario per
parallelo inverter)



SEC3000C
(ET40/50 max.10 inverter in
parallelo)

Carico maggiore di 120A bisogna
prevedere il GM330

GM3000 incluso con ET 15~30.

GM330 incluso con ET50.

TA inclusi con GM3000.

TA non inclusi con GM330

C&I Solution – Tabella compatibilità inverter e batterie

*Carico maggiore di 120A
bisogna prevedere il GM330*

*GM3000 incluso con ET 15~30.
GM330 incluso con ET50.
TA inclusi con GM3000.
TA non inclusi con GM330*



Lynx Home D,
Moduli da 5 kWh
[da 1 a 8 moduli per
torre (fino a 40 kWh)]



Lynx C indoor
101kWh~156kWh



Lynx C outdoor 60kWh



BAT100 outdoor 102.4-
112.6 kWh




ET15~30kW




*Fino a 8 batterie in parallelo per
ogni ingresso batteria*



*Fino a 3 batterie in parallelo per
ogni ingresso batteria*



ET40~50kW



*Fino a 3 batterie in parallelo per
ogni ingresso batteria*




*Fino a 4 batterie in parallelo per
ogni ingresso batteria*



BTC/ETC 50/100K




*Fino a 3 batterie in parallelo per
ogni ingresso batteria*



C&I Solution – Collegamento inverter in parallelo con Ezlink3000

 Ezlink3000 (necessario per parallelo inverter)	 ET15~30kW	 ET40~50kW	 BTC/ETC 50/100K
 ET15~30kW	 <i>Fino a 4 inverter in parallelo</i>		
 ET40~50kW		 <i>Fino a 4 inverter in parallelo</i>	
 BTC/ETC 50/100K			

C&I Solution – Collegamento inverter in parallelo con SEC3000C

 SEC3000C (ET40/50 max.10 inverter in parallelo)	 ET15~30kW	 ET40~50kW	 BTC/ETC 50/100K
 ET15~30kW	✗	✗	✗
 ET40~50kW	✗	★ Fino a 10 inverter in parallelo	✗
 BTC/ETC 50/100K	✗	✗	✗

NB: Batterie compatibili con SEC3000C:

1. Lynx C indoor 101kWh~156kWh
2. Batt100 102,4kWh – 112,6kWh

NB: Soluzione mista on-grid – ibrida:

1. Inverter on-grid
 - A. Inverter famiglia GT
2. Inverter ibrido
 - A. Inverter famiglia ET50k
3. Batterie
 - A. Batteria Lynx C indoor
 - B. Batteria BAT100
4. Accessori per parallelo
 - A. SEC3000C

Esempi di possibili configurazioni

Progetto		Soluzione GoodWe			
Potenza	Accumulo	Inverter	Batteria	Accessori	Note
35kW	40kWh	ET15kW ET20kW	8 x Lynx D	Meter GM330 Ezlink 3000	Modulo Wi-Fi incluso
30kW	80kWh	ET29.9kW	Torre 1: 8 x Lynx D Torre 2: 8 x Lynx D	Meter GM330 Ezlink 3000	Modulo Wi-Fi incluso ET29.9k ha 2 ingressi batteria
30kW	60kWh	ET29.9kW	Lynx C 60kWh		Meter GM3000 incluso Soluzione outdoor
50kW	100kWh	ETC50K	Lynx C Battery 100	Meter GM330	Soluzione indoor
60kW	120kWh	2 x ET29.9kW	2 x Lynx C 60kWh	Meter GM330 Ezlink 3000	Soluzione outdoor
100kW	200kWh	2 x ET50kW	2 x Batt102.4kWh	Ezlink 3000	Meter GM330 incluso Soluzione outdoor
200kW	1,8MWh	4 x ET50kW	16 x Batt112.6kWh	Ezlink 3000	Meter GM330 incluso Soluzione outdoor
500kW	3MWh	10 x ET50kW	30 x Batt102.4kWh	SEC3000C	Meter GM330 incluso Soluzione outdoor
1MW	3MWh	10 x ET50kW 5 x GT100kW	30 x Batt102.4kWh	SEC3000C	Meter GM330 incluso Soluzione outdoor

GOODWE

Grazie!

GoodWe