

# Connettori Cabur Solar

## Linea 4



Confezionamento normale: il codice si riferisce a confezioni composte da parte plastica e metallica (guscio + PIN)

Impiego	Prolunghe ( connessioni fra cavo e cavo ) e per il collegamento ai pannelli fotovoltaici e inverter aventi MC4		Connettori a Y	
<b>Codice</b>	<b>IS14242</b>	<b>IS24243</b>	<b>IS41410</b>	<b>IS42420</b>
<b>Sigla</b>	KX04VM100	KX04VF100	KX04MFF	KX04FMM
<b>Applicazione</b>	Volante	Volante	Volante	Volante
<b>Tipo di connettore</b>	Maschio	Femmina	Maschio/Fem-Femmina	Femmina/Masc-Maschio
<b>Diametro PIN</b>	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
<b>Sezione dei cavi crimpabili</b>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	Tutte	Tutte
<b>Pinza da utilizzare</b>	UMCT3149	UMCT3149	NO	NO
<b>Matrice da utilizzare</b>	IS3110	IS3110	NO	NO
<b>Caratteristiche del PIN metallico</b>	Rame stagnato	Rame stagnato	Rame stagnato	Rame stagnato
<b>Resistenza di contatto</b>	Rc < 5 mΩ	Rc < 5 mΩ	Rc < 5 mΩ	Rc < 5 mΩ
<b>Tipo di PIN</b>	Tornito	Tornito	Stampato	Stampato
<b>Caratteristiche del Guscio</b>	Plastica ( PPO )	Plastica ( PPO )	Plastica (PPO)	Plastica (PPO)
<b>Tensione massima applicabile</b>	1000 Vdc	1000 Vdc	1000 Vdc	1000 Vdc
<b>Corrente massima applicabile</b>	25 A	25 A	35 A	35 A
<b>Intervallo di temperature di esercizio ammesse</b>	- 40° < T < +85°	- 40° < T < +85°	- 40° < T < +90°	- 40° < T < +90°
<b>Grado di Protezione</b>	IP67	IP67	IP67	IP67
<b>Classe di infiammabilità</b>	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
<b>Certificazioni conseguite</b>	TÜV pending	TÜV pending	-	-
<b>Quantità per confezione</b>	100	100	30	30
<b>Confezionamento</b>	Una scatola contiene 10 buste. Ogni busta contiene 10 gusci plastici e 10 contatti metallici (PIN)		Una scatola contiene 6 buste. Ogni busta contiene 5 giunti a Y	

### Solo il guscio plastico

<b>Codice</b>	-	-	-	-
<b>Confezionamento</b>				

### Solo il contatto metallico (PIN)

<b>Codice</b>	-	-	-	-
<b>Confezionamento</b>				

### Solo il contatto metallico su bobina

<b>Codice</b>	-	-	-	-
<b>Confezionamento</b>				

Connettori precablati disponibili on-demand. Per informazioni, rivolgersi alla rete di vendita Cabur

### Connettori Precablati

